

Specyfikacja Techniczna

**Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Drożdżówka
dz. nr 10 i 16 gm. Siennica,**

Inwestor i zlecniodawca

Gmina Siennica
ul. Kołbielska 1
05-332 Siennica

Zakład Instalacji Elektrycznych
mgr inż. Bartłomiej Szcześniak
właściciel

Wykonawca projektu

Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak
ul. Piłsudskiego 33F m.19
05-300 Mińsk Mazowiecki

Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 33F m. 19
tel. kom. 514 957 215
NIP 8222177163 REGON 145892032

WSTEP

Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego w w m. **Drożdżówka**
dz. nr 10 i 16 gm. Siennica,

Zakres robót obejmuje :

montaż napowietrznej linii oświetleniowej,
montaż wysięgników i opraw oświetleniowych,
montaż słupów elektroenergetycznych

Szczegółowy zakres wykonania robót przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robót.

Specyfikacja obejmuje swym zakresem prace wykonywane podczas budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadania zaświadczenia, o jakości lub atest, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.1.1 Zastosowano materiały typu –

l.p.	nazwa	jednostka	ilość
1	żerdź ZN-10	szt.	5
2	żerdź E-10,5/4,3	szt.	2
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	7
4	Płyta ustojowaU-130	szt.	2
5	Płyta stopowa 30x30	szt.	7
6	AsXSn 2 x 25mm	mb.	333
7	Hak wieszakowy SOT 21	szt.	8
8	Hak nakrętkowy PD2.2	szt.	2
9	odgromnik BOP 0,5/10kA	szt.	2
10	Uchwyt odciągowy SO 80.2259	szt.	5
11	Uchwyt przelotowy SO140	szt.	5
12	Zacisk odgałęźny SLIP 22.1	szt.	2
13	Oslona SV.29.25 z zaciskami SL21.1	szt.	7
14	Oprawa OUSc 70 z wysięgnikiem	szt.	7
15	Bednarka na słupie 25x4 mm [m]	mb.	12

2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze oświetleniowych linii elektroenergetycznych - powinny wytrzymać siły pochodzące od uzbrowienia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100 [5].

2.3. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. Dla ww. inwestycji zastosowano samonośny przewód izolowany typu AsXSn 2 x 25 mm².

2.4. Oprawy oświetleniowe

Do budowy linii oświetlenia ulicznego zastosowano oprawy drogowe typu OUSc 70W wyposażone w źródło światła o mocy 70 W. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności.

2.5. Wysięgniki

Wysięgniki Wo (1000 x 1500 mm) jednoramienne ocynkowane Ø 51 o kącie rozwarcia 105° montowane nad przewodami lub wysięgnik Wo (1000 x 2000mm) jednoramienny ocynkowany Ø 51 o kącie rozwarcia 105° montowane nad przewodami

2.6 Przewody zasilające

Przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5 mm² (750 V).

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie opraw - bezpiecznikami izolowanymi typu SV-29,25 z wkładką topikową BiWts – 2 A.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

3.2. Sprzęt do wykonania linii oświetlenia ulicznego

Wykonawca przystępujący do realizacji inwestycji jw. powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (wg tabeli 1) gwarantujących właściwą jakość robót.

Tabela 1. Wykaz maszyn i sprzętu.

Nazwa	a)
Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA	X
Żuraw samochodowy	X
Samochód specjalny z platformą i balkonem	X
Samochód dostawczy	X

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zawieszenie przewodów

Mocowanie przewodu do podbudowy słupowej wykonać poprzez zamontowanie uchwytów końcowych, i uchwytów przelotowych .

Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna co najmniej wynosić: dla linii do 1 kV - 1,00 m,

5.2. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na słupach elektroenergetycznych linii oświetleniowych umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości $1,5 \div 2$ m znaki lub tablice numeracyjne.

5.3. Ochrona odgromowa

Ograniczniki przepięć zabudować przy połączeniu izolowanej linii napowietrznej z linią gołą a także na ostatnich słupach linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Rezystancja uziemienia 10 Ω .

5.4. Montaż opraw oświetleniowych

Przed zamontowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy.

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na słupach.

Instalowane oprawy powinny być czyste.

5.5. Montaż wysięgników

Wysięgniki należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi słupa, Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi.

Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy.

5.6. Montaż przewodów zasilających

Wciąganie przewodów w wysięgnik należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte do zasilania opraw.

Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy oraz do skrzynki bezpiecznikowej SV.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach mogą być przez inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamia nadzór o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu, Zakładu Energetycznego - założonej jakości tych robót.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem, do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.

6.3. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. Po wykonaniu

uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.

6.4. Próby montażowe

- wizualne sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń,
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów,
- pomiar rezystancji uziomów,
- pomiar rezystancji izolacji przewodów.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikię w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostką obmiarową dla linii elektroenergetycznej jest metr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu linii oświetleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
projektową dokumentację powykonawczą,
protokoły z dokonanych pomiarów,
ewentualną oceną robót wydaną przez Rejonowy Energetyczny Mińsk Mazowiecki.
Atesty i aprobaty techniczne na użyte materiały.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg umowy zawartej z Inwestorem.

